

[illegible]

DOIS OU MAIS CONDUTORES POR FASE

* IDENTIFICAÇÃO DO CABO

BITOLA DO CABO

NÚMERO DE CONDUTORES DO CABO

NÚMERO DE CONDUTORES POR FASE

PARÂMETROS PARA PROGRAMAÇÃO DO RELE DE MÉDIA TENSÃO		
INDICAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS	AJUSTE
TC	RELAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE	30
I PARTIDA	CORRENTE DE PARTIDA PARA TEMPO DEPENDENTE DE FASE	55A
CURVA	TIPO DE CURVA DE ATUAÇÃO PARA FASE	EI
DT	DIAL DE TEMPO PARA FASE	0,3
I DEF.	CORRENTE DE PARTIDA PARA TEMPO DEFINIDO DE FASE	3000A
T DEF.	TEMPO DEFINIDO DE FASE	0,1s
I INST.	CORRENTE DA UNIDADE INSTANTÂNEA DE FASE	675A
I PARTIDA	CORRENTE DE PARTIDA PARA TEMPO DEPENDENTE DE NEUTRO	18,3A
CURVA	TIPO DE CURVA DE ATUAÇÃO PARA NEUTRO	EI
DT	DIAL DE TEMPO PARA NEUTRO	0,15
I DEF.	CORRENTE DE PARTIDA PARA TEMPO DEFINIDO PARA NEUTRO	1500A
T DEF.	TEMPO DEFINIDO DE NEUTRO	240s
I INST.	CORRENTE DA UNIDADE INSTANTÂNEA DE NEUTRO	225A

CORRENTES DE CURTO CIRCUITO

ICC_3F	=	2.482A	(TRIFÁSICO SIMÉTRICO)
ICC_3F	=	2.767A	(TRIFÁSICO ASSIMÉTRICO)
ICC_2F	=	2.149A	(DUAS FASES SIMÉTRICO)
ICC_1F	=	1.548A	(MONOFÁSICO – FASE TERRA)
ICC_1F	=	157A	(MONOFÁSICO – FASE TERRA COM IMPEDÂNCIA)

1 - PARA VER DETALHAMENTO DA LIGAÇÃO DOS TP'S DE ALIMENTAÇÃO DO COMANDO DO DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO E DIAGRAMA DE COMANDO DO QUADRO DE COMANDO E DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO VER FOLHA N° B-035-003-60-6-XX-0047;

2 - ESTE DIAGRAMA UNIFILAR CONTINUA NA FOLHA B-035-003-60-6-XX-0002;

3 - PARA VER O QUADRO DE CARGAS VER FOLHA N° B-035-003-60-6-XX-0002 e B-035-003-60-6-XX-0003.

		
MUNICÍPIO: SERRA	DISTRITO: JACARAÍPE	BAIRRO: CASTELÂNDIA
NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA		
TÍTULO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA DE JACARAÍPE		
PROJETO ELÉTRICO		
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL – PARTE 1		
ESCALA: –	FOLHA: 01/02	N° CESA N B-035-003-60-6-XX-0001
		REV: 00